



## ZSF 63//1111-301 EN SEFI - Huvudcentral

Mätcentral, lämplig vid mindre byggen, torghandel och liknande. Ger ett flertal uttag av varierande storlek. Samtliga uttag upp till och med 32A skyddade av jordfelsbrytare på 30mA. 63A-uttaget skyddat av jordfelsbrytare på 300mA.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

power to build the future

**EL-BJÖRN**

# Produktfördelar

- Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Benstativ och lyftöglor är varmgalvaniserade
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Stativ anpassat efter pall

## Teknisk data

ArtNo	E2467188
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu	16-95 mm <sup>2</sup>
Inkommande Huvudsäkring DIII	63 A
Mätningseenhet Mätarplats	1 st
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	1 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	1 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	1 st
Jordfelsbrytare 0,03A	3 st
Jordfelsbrytare 0,3A	1 st
Kortslutningshållfasthet Icc	6 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	1060 x 750 x 520
Vikt tot	34 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)